

PN-EN 60730-1:2002/Ap1

luty 2007

Dotyczy

PN-EN 60730-1:2002

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego
i podobnego

Część 1: Wymagania ogólne

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 lutego 2007 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Tabelę H.23 – Emisja zastępuje się **Tablicą H.23 – Emisja** o następującej treści:

Tablica H.23 – Emisja

Port	Zakres częstotliwości	Dopuszczalne poziomy	Norma podstawowa	Uwagi aplikacyjne	Uwagi
Obudowa	30 – 230 MHz 230 – 1000 MHz	30 dB(μ V/m) przy 10 m 37 dB(μ V/m) przy 10 m	EN 55022 Klasa B	Patrz Uwaga 1	Obowiązuje statystyczna ocena według normy podstawowej
Główne przewody zasilające prądu przemienne	0 – 2 kHz		EN 60555-2/EN 61000-3-2 EN 60555-3/IEC 61000-3-3	Patrz Uwaga 2	
	0,15 – 0,5 MHz Dopuszczalne poziomy maleją liniowo z logarytmem częstotliwości	66-56 dB(μ V) wartość quasi-szczytowa 56 – 46 dB(μ V) wartość średnia	EN 55022 Klasa B		Obowiązuje statystyczna ocena według normy podstawowej
	0,5 – 5 MHz	56 dB(μ V) wartość quasi-szczytowa 46 dB(μ V) wartość średnia			
	5 – 30 MHz	60 dB(μ V) wartość quasi-szczytowa 50 dB(μ V) wartość średnia			
Przylączy obciążenia i przewody główne zasilające prądu przemienne	0,15 – 30 MHz	Patrz norma podstawowa EN 55014-1	EN 55014-1		
UWAGA 1 – Stosuje się tylko w przypadku regulatorów zawierających elementy przetwarzające, np. mikroprocesory pracujące przy częstotliwościach wyższych niż 9 kHz.					
UWAGA 2 – Stosuje się tylko w przypadku urządzeń objętych normami EN 60555-2, EN 60555-3, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.					

